

Отключение функции HiLink и перевод 3G-модема в режим "только модем"

Самое первое что необходимо сделать - это отключить запрос/проверку пин-кода в программном обеспечении модема. После этого необходимо достать сим-карту из модема и все последующие действия производить без сим-карты.

- Для отключения режима **Hi-Link**, например на модеме **Huawei E3131**, подключите модем в USB-порт и зайдите в браузере по адресу <http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html>
- Модем перезагрузится и появятся два последовательных интерфейса (возможно будут видны в диспетчере устройств)
- Возможно понадобятся драйвера [Huawei Modem Driver](#))
- Переключаем в режим «только модем» - запускаем программу [Huawei Modem Terminal](#)). Далее в программе вверху выбираем ваше устройство «**HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface**» и жмем **Connect**. После этого требуется проверить отвечает ли нам модем. Для этого внизу в строке введите команду AT и нажмите Enter. Должно появиться что-то типа:

Send: AT

Recieve: AT

Recieve: OK

Если все произошло именно так, то модем отвечает и мы можем подавать ему команды. Подаем команду переключения в режим «только модем»:

```
AT^U2DIAG=0
```

Если это прошло успешно, он ответит OK.

Для работы с модемом в этом режиме понадобится программа Huawei Mobile Partner (у разных операторов может называться по разному) - например у МТС - "[МТС Коннект](#)"

- Нажимаем кнопку «**Disconnect**» и отключаем модем.
- Вставляем сим-карту и подключаем к нашему маршрутизатору. (Рекомендуется включать маршрутизатор MikroTik только после того, как вы подключите модем).
- В списке интерфейсов появится новый интерфейс rpp-out1 , остается только настроить точку доступа APN, ввести имя пользователя и пароль.

Данный способ подходит для модемов типа **Huawei E303**, **Huawei E1550**, **Huawei E1750**, **Huawei E3131**

P.S. Для возврата в режим HiLink, то есть чтобы 3G-модем снова работал на компьютере, необходимо проделать все те же действия, только вводим вместо **AT^U2DIAG=0** следующую комбинацию: **AT^U2DIAG=119**

From:

<http://wiki.netair.by/> - **NetAir Wiki**

Permanent link:

http://wiki.netair.by/wiki/article/disable_hilink

Last update: **2014/11/02 14:26**

